

ОШ" ЂУРА ЈАКШИЋ"

Број:240

Дана: .08.05.2015.год.

ул. ЈНА 34

тел/факс:013/741-081

e-mail: osdjaksic@open.telekom.rs

сајт школе: www.os-djurajaksic.edu.rs

КОВИН

На основу чл. 63., ст. 1., Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2014), бр. 10/2015 - НАБАВКЕ РАДОВА –РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ Наручиоца ОШ "Ђура Јакшић", Ковин, ЈНА 34, Комисија за јавну набавку мења и допуњује Конкурсну документацију бр. 288., од 29.04.2015. год, који су објављени на Порталу јавних набавки дана 09.02.2015.год.

1. Тачка 2. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА подтачка 2.1.ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА мења се и гласи

"Врста, опис и количина радова дати су предмеру радова, одговорног пројектанта ДОО "ЕЛЕКТРО POWER WIND", Жарка Зрењанина, Владимировци, који је саставни део конкурсне документације. Предметни радови обухватају:

Р. б	НАПОЈНИ КАБЛОВИ	јм	кол
1.	Испорука, постављање на зид испод малтера и повезивање напојног кабла за напајање стамбеног дела од КРК до GRT. Кабл је типа NHXCHX 4 x 120/70 mm ²	m	20
2.	Испорука, постављање на зид испод малтера и повезивање кабла заштитног вода од OUZ до GRT. Кабл је типа NHXCHX 1 x 70 mm ² .	m	15
3.	Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen free) и повезивање напојног кабла за напајање RT 1,2,5. Кабл је типа N2XH 5 x 10 mm ² .	m	86
4.	Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen free) и повезивање напојног кабла за напајање RT 3,4,6,7. Кабл је типа N2XH 5 x 16 mm ² .	m	146
5.	Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen free) и повезивање кабла за напајање новопроекттованих потрошача од RT до потрошача. Кабл је типа N2XH 3 x 2,5	m	1.500
6.	Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen free) и повезивање кабла за напајање РР централе антипаник светиљки и ручних јављача пожара. Кабл је типа N2XH 3 x 1,5	m	350

Р. 6	РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ	јм	кол
1.	Испорука, уградња и повезивање КРК ЕУ 2Р на фасадном зиду, како је дато у графичкој документацији. У КРК уградити 3 ножаста осигурача по 250 А "с" карактеристике 25 кА	ком	1
2.	Испорука, уградња и монтажа ОЗУ на фасадном зиду како је то дато у графичкој документацији	ком	1
3.	Испорука, повезивање и монтажа GRT. Орман је израђен према техничком опису, цртежима и препорукама надлежне Ел. дистрибуције. Орман је слободно стојећи и монтира се на месту датом у графичкој документацији, а уместо старог GRT у орман се монтира следећа опрема:		
	трофазно индиректно бројило активне снаге k=2,230/400 V	ком	1
	уређај за управљање тарифом, уклопни сат	ком	1
	аутоматски прекидачи "С" k-ке 6 А, 6 кА	ком	3
	аутоматски прекидачи "С" k-ке 10 А, 6 кА	ком	5
	аутоматски прекидачи "С" k-ке 16 А, 6 кА	ком	13
	аутоматски прекидачи "С" k-ке 40 А, 6 кА	ком	9
	аутоматски прекидачи "С" k-ке 50 А, 6 кА	ком	12
	Бакарне сабирнице, носачи сабирница, уводнице и остали ситан и неспецифициран материјал и прибор	пауш	1
	Све комплет испоручено, уграђено, повезано и функционално исправно.	комп	1
4.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT1 Разводна табла је величине за 32+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницама за неутрални и заштитни проводник и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:		
	заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,03А	ком.	1
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ке	ком.	1
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ке	ком.	19
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ке	ком.	12
5.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT2 Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницама за неутрални и заштитни проводник и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:		
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ке	ком.	2
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ке	ком.	21
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ке	ком.	13
6.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT3 Разводна табла је величине за 48+6 елемента, за		

	монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницима за неутрални и заштитни проводник и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:		
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	5
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	6
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	34
7.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT4 Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницима за неутрални и заштитни проводник и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:		
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	1
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	22
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	13
8.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT5 Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницима за неутрални и заштитни проводник и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:		
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	3
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	5
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	25
9.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT6 Разводна табла је величине за 42+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницима за неутрални и заштитни проводник и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:		
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	4
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	9
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	29

10.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT7 Разводна табла је величине за 36 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницима за неутрални и заштитни проводник и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:		
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	1
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	16
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	14
Р.6	ИНСТАЛАЦИЈА АНТИ ПАНИК РАСВЕТА	јм	Кол
1.	Испорука, монтажа и повезивање против паник fluo светиљки 2x8 W са сопственим акумулатором и аутономијом мин. 3h. Светиљке имају PP ознаку у графичкој документацији. Обрачун по комаду	ком	20
2.	Испорука, монтажа и повезивање ручних јављача пожара	ком	24
3.	Испорука, монтажа и повезивање трубе	ком	2
Р.6	ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА	јм	кол
1.	Испорука материјала и израда монофазног прикључног места у свакој просторији каблом N2XH 3x2,5 са модуларном утичницом или сличном (MGU63 произв. SE) Кабл се полаже на зид у кабловским каналицама (halogen free)	ком	22
2.	Испорука материјала и израда монофазног прикључног места у учионицама и канцеларијама каблом N2XH 3x2,5 без утичнице за повезивање клима уређаја	ком	26
3.	Испорука материјала, уградња и повезивање монофазне утичнице за уградњу у зид са заштитним контактом за магацин кухиње	ком	2
Р.6	ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	јм	кол
1.	Функционално испитивање инсталације, мерење отпора, изолације и издавање атеста о исправности инсталације	ком	1

2. Тачка 1.11. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОНУДА у делу који се односи на одређивање рока за достављање понуда и исти има да гласи

"Рок за достављање понуда је до 18.05.2015. године до 12,00 часова".

3. Тачка 1.12. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ

ПУНОМОЋЈА у делу који се односи на одређивање рока за отварање понуда и исти има да гласи

"Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана 18.05.2015.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ "Ђура Јакшић", ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача".

4. Образац 15. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ мења се и гласи:

ОБРАЗАЦ бр. 15

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Поводом Вашег позива за подношење понуда за избор најповољније понуде и закључење уговора о јавној набавци радова: - **Реконструкција електромереже** а по предмету ЈН бр.10/2015, у отвореном поступку, а на основу наше понуде под достављамо Вам спецификацију цена и укупну цену за извођење радова

Р. б	НАПОЈНИ КАБЛОВИ	јм	кол	ј цена	Укупан износ
1.	Испорука, постављање на зид испод малтера и повезивање напојног кабла за напајање стамбеног дела од КРК до GRT. Кабл је типа NHXCHX 4 x 120/70 mm ²	m	20		
2.	Испорука, постављање на зид испод малтера и повезивање кабла заштитног вода од OUZ до GRT. Кабл је типа NHXCHX 1 x 70 mm ² .	m	15		
3.	Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen free) и повезивање напојног кабла за напајање RT 1,2,5. Кабл је типа N2XH 5 x 10 mm ² .	m	86		
4.	Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen free) и повезивање напојног кабла за напајање RT 3,4,6,7. Кабл је типа N2XH 5 x 16 mm ² .	m	146		
5.	Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen free) и повезивање кабла за напајање новопроектованих потрошача од RT до потрошача. Кабл је типа N2XH 3 x 2,5	m	1.500		
6.	Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen free) и повезивање кабла за напајање РР централе антипаник светилки и ручних јављача пожара. Кабл је типа N2XH 3 x 1,5	m	350		
Р. б	РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ	јм	кол	ј цена	Укупан износ
1.	Испорука, уградња и повезивање КРК EV 2P на фасадном зиду, како је дато у графичкој документацији. У КРК уградити 3 ножаста осигурача по 250 А "с" карактеристике 25 кА	ком	1		
2.	Испорука, уградња и монтажа OZU на фасадном зиду како је то дато у графичкој документацији	ком	1		

3.	Испорука, повезивање и монтажа GRT. Орман је израђен према техничком опису, цртежима и препорукама надлежне Ел. дистрибуције. Орман је слободно стојећи и монтира се на месту датом у графичкој документацији, а уместо старог GRT. У орман се монтира следећа опрема:				
	трофазно индиректно бројило активне снаге k=2,230/400 V	ком	1		
	уређај за управљање тарифом, уклопни сат	ком	1		
	аутоматски прекидачи "С" k-ke 6 А, 6 kA	ком	3		
	аутоматски прекидачи "С" k-ke 10 А, 6 kA	ком	5		
	аутоматски прекидачи "С" k-ke 16 А, 6 kA	ком	13		
	аутоматски прекидачи "С" k-ke 40 А, 6 kA	ком	9		
	аутоматски прекидачи "С" k-ke 50 А, 6 kA	ком	12		
	Бакарне сабирнице, носачи сабирница, уводнице и остали ситан и неспецифициран материјал и прибор	пауш	1		
	Све комплет испоручено, уграђено, повезано и функционално исправно.	комп	1		
4.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT 1. Разводна табла је величине за 32+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницама за неутрални и заштитни проводник, сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:				
	заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,03А	ком.	1		
	аутоматски прекидач 6 А, 6 kA "С" k-ke	ком.	1		
	аутоматски прекидач 10 А, 6 kA "С" k-ke	ком.	19		
	аутоматски прекидач 16 А, 6 kA "С" k-ke	ком.	12		
5.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT 2. Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницама за неутрални и заштитни проводник, сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:				
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1		
	аутоматски прекидач 6 А, 6 kA "С" k-ke	ком.	2		
	аутоматски прекидач 10 А, 6 kA "С" k-ke	ком.	21		
	аутоматски прекидач 16 А, 6 kA "С" k-ke	ком.	13		
6.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT3 Разводна табла је величине за 48+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницама за неутрални и заштитни проводник, сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим				

	потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:				
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1		
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	5		
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	6		
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	34		
7.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT4 Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницима за неутрални и заштитни проводник, сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:				
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1		
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	1		
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	22		
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	13		
8.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT5 Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницима за неутрални и заштитни проводник, сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:				
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1		
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	3		
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	5		
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	25		
9.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT6 Разводна табла је величине за 42+6 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницима за неутрални и заштитни проводник, сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:				
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1		
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	4		
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	9		
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	29		

10.	Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT7 Разводна табла је величине за 36 елемента, за монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC масе. Испоручује се и монтира комплетна са сабирницима за неутрални и заштитни проводник, сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим потребним прибором и ситним материјалом. На табли се монтира следећа опрема:				
	заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03А	ком.	1		
	аутоматски прекидач 6 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	1		
	аутоматски прекидач 10 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	16		
	аутоматски прекидач 16 А, 6 кА "С" k-ke	ком.	14		
Р.б	ИНСТАЛАЦИЈА АНТИ ПАНИК РАСВЕТА	јм	кол	ј цена	Укупан износ
1.	Испорука, монтажа и повезивање против паник fluo светилјки 2x8 W са сопственим акумулатором и аутономијом мин. 3h. Светилке имају РР ознаку у графичкој документацији. Обрачун по комаду	ком	20		
2.	Испорука, монтажа и повезивање ручних јављача пожара	ком	24		
3.	Испорука, монтажа и повезивање трубе	ком	2		
Р.б	ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА	јм	кол	ј цена	Укупан износ
1.	Испорука материјала и израда монофазног прикључног места у свакој просторији каблом N2XH 3x2,5 са модуларном утичницом или сличном (MGU63 произв. SE) Кабл се полаже на зид у кабловским (halogen free)	ком	22		
2.	Испорука материјала и израда монофазног прикључног места у учионицама и канцеларијама каблом N2XH 3x2,5 без утичнице за повезивање клима уређаја	ком	26		
3.	Испорука материјала, уградња и повезивање монофазне утичнице за уградњу у зид са заштитним контактом за магацин кухиње	ком	2		
Р.б	ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	јм	кол	ј цена	Укупан износ
1.	Функционално испитивање инсталације, мерење отпора, изолације и издавање атеста о исправности инсталације	ком	1		

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНЕ

Р. б.	РАДОВИ	Укупна цена без ПДВ-а	Посебно исказан ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	НАПОЈНИ КАБЛОВИ			
2.	РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ			
3.	ИНСТАЛАЦИЈА АНТИ ПАНИК РАСВЕТА			
4.	ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА			
5.	ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ РАДОВЕ				

- Тражени аванс је : _____ (макс. 30 %) од вредности понуде са ПДВ-ом
- Рок плаћања аванса је 15 дана од дана потписивања уговора
- Рок плаћања је до 45 дана од дана испостављања ситуације оверене од стране Понуђача-извођача радова и надзорног органа
- Рок важења понуде је _____ (мин.60 дана) од дана отварања понуда

Датум:

М.П.

Одговорно лице Понуђача

5. Остали елементи конкурсне документације остају непромењени, односно остају на снази на начин како су објављени на порталу јавних набавки.

У складу са одредбама чл. 63., ст. 1 ., Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012), измене конкурсне документације истовремено се објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**Председник
Комисије за јавну набавку**

Секелъ Јожеф